



Пульт оператора, предназначенный для установки в доме оператора, удаленном от блока управления БЛУ-46 на расстояние не более 1 км с питанием 110В от комплекса RTU-4.

Примечание:

1. Монтаж цепей AVD1...AVD4 (XT2) выполнить проводом МГШВ-0,2 красного цвета.
2. Монтаж цепей CVD1...CVD4 (XT2) выполнить проводом МГШВ-0,2 черного цвета.
3. Монтаж цепей разъемов XT1 и XT3 выполнить проводом МГШВ-0,2 белого цвета.

				СПТА2.390.345-02 Э4				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пульт оператора ПУЧ-28-02 Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Тоста							
Пров.	Золотов							
Т. контр.						Лист		Листов 1
Руч. разр.	Петров					"СовТИГаз"		
Н. контр.								
Утв.	Лактионов							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инь. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инь. № подл.

Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание
Перв. примен.	A1	Звукоизлучатель 2-х тональный	143-034	1	FARNELL
	A2	Клавиатура 3x4 84LSN-AB2-112-N		1	ProSoft
	A3	Модуль индикации СТИГ5.103.076		1	
	A4	Модуль преобразования 110В/24В/12В СТИГ5.103.087		1	
Справ. №	Переключатели				
	SB1	SPNO ITW (желтый)	519-352	1	FARNELL
	SB2	SPNO ITW (красный)	519-327	1	FARNELL
	SB3	SPNO ITW (зеленый)	519-339	1	FARNELL
	SB4	SPNO АРЕМ	146-240	1	FARNELL (*)
	SB5	SPNO АРЕМ	146-240	1	FARNELL (*)
	VD1...VD4	HLMP-D150	323-123	4	FARNELL
		Корпус LED HOLDER	232-336	4	FARNELL
	Соединители				
		XS1	Розетка MSTB 2.5/2-ST-5,08	17 57 01 9	1
Подп. и дата	Соединительные жгуты				
	1	Жгут клавиатуры	IDSS-7-D-7-C-G-R	1	SAMTEC
Инв. № дубл.	(*)	Герметичный колпачок АРЕМ (черный)	150-211	2	FARNELL
	В комплекте				
Взам. инв. №		Кабельный ввод BF-9	10 00 02 00	2	
		Гайка кабельного ввода GM-9	52 08 02 00	2	
		Заглушка кабельного ввода BL-9	52 01 01 00	1	
Подп. и дата	СПТА2.390.345-02 ПЭ4				
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Разраб.	Госта			Пульт оператора ПуУ-28-02 Перечень элементов.
	Пров.	Золотов			
	Рук. разр.	Петров			
	Н. контр.				
	Утв.	Лактионов			
	Лит.	Лист	Листов	"СовТИГаз"	
			1		